

เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน

Tablet SD08



PC หรือ Notebook



สายเชื่อต่อข้อมูล (Micro USB)







ปิดเครื่อง Tablet

กดปุ่ม "เพิ่มเสียง" (VOL +) ค้างไว้

ต่อสาย USB เข้ากับ Tablet และ PC

ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่อง Tablet และ PC



เชื่อมต่อสาย Micro USB บน Tablet ต่อเข้ากับช่อง USB ของ PC และปล่อยนิ้วจากปุ่มเร่งเสียง



คลิกขวาที่ไอคอน My Computer เลือก Properties เลือก Device Manager



ดับเบิ้ลคลิกที่ Unknown device

ขั้นตอนการติดตั้ง

เครื่อง PC – ติดตั้ง Driver (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)

| ι | Unknown devi | ice Properties | | x | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | General Dri | iver Details | | | | | | | | | |
| | Un Un | Unknown device | | | | | | | | | |
| | De | evice type: | Other devices | | | | | | | | |
| | M | Manufacturer: Unknown | | | | | | | | | |
| | La | Location: Port_#0003.Hub_#0004 | | | | | | | | | |
| | Device the | | | | | | | | | | |
| | The drivers for this device are not installed. (Code 28) There is no driver selected for the device information set or element. To find a driver for this device, click Update Driver. | | | | | | | | | | |
| | Update Driver | | | | | | | | | | |
| | OK Cancel | | | | | | | | | | |

เลือก Update Driver



เลือก Browse my computer

| Search for driver software in this location: C:\Program Files\Realtek\NICDRV_8169\win7 ✓ Include subfolders → Let me pick from a list of device drivers on my content of the subfolders | B <u>r</u> owse |
|--|--------------------------------|
| Let me pick from a list of device drivers on my con | |
| This list will show installed driver software compatible with the de software in the same category as the device. | nputer vice, and all driver |
| | <u>N</u> ext Cancel |

Browse หา Drive ที่ \FactoryTool_v1.31\Driver\ ต้องเลือกให้ตรงกับ OS ของ PC

| Browse for driver software on your computer | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
| Search for driver software in this location: G:\FactoryTool_v1.31\Driver\x64\win8 | | | | | | | |
| ✓ Include subfolders | | | | | | | |
| Let me pick from a list of device drivers on my computer This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device. | | | | | | | |
| <u>N</u> ext Cance | el | | | | | | |

เช่น D:\FactoryTool_v1.31\Driver\x64\win8 (กรณีใช้ PC เป็น Windows 8 เป็น 32 บิท)

| • Windows Security | × | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Would you like to install this device software? | | | | | | | |
| Name: Fuzhou Rockchip Publisher: Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd. | | | | | | | |
| Always trust software from "Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.". | Install Don't Install | | | | | | |
| You should only install driver software from publishers you trust. How software is safe to install? | v can I decide which device | | | | | | |

เลือก Install รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย



เลือก Install รอจนติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

| 🛃 Device Manager | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <u>File</u> <u>Action</u> <u>View</u> <u>H</u> elp | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ⊿ · ♣ Test-PC | | | | | | | |
| Class for rockusb devices | | | | | | | |
| Rockusb Device | | | | | | | |
| Computer | | | | | | | |
| Disk drives | | | | | | | |

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ที่หน้า Device Manager จะมี Class for rockusb devices เกิดขึ้น

ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่อง PC – การใช้งานโปรแกรม FactoryTool



FactoryTool เป็นโปรแกรมที่ใช้ลง ระบบ ปฏิบัติการซึ่งอยู่ใน รูปแบบ Image เข้าไปใน เครื่อง Tablet

เรียกโปรแกรม "FactoryTool.exe" ที่อยู่ ในแผ่น Driver ใน Folder FactoryTool_v1.31

ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่อง PC – การใช้งานโปรแกรม FactoryTool

| Ū. | FactoryTool v1.31 | | | | | | 1 | | | |
|----------|------------------------------|-----|-----------------|-----------|----------------|---|----------|-----|---------|------|
| Firmwar | • | Run | ◉ Upgrade | ○ Restore | Demo | | Language | -> | Exit | |
| Firmware | | | | | | | | Fir | mware . | Ver: |
| | | | | | | | | Loa | nder Ve | r: |
| Demo | | | | | | | | Chi | .p: | |
| ID | ID Fail ^ Device List | | Device Type | ID | Upgrade Prompt | | pt | | | |
| | | | 🖃 🚽 My Computer | | | | | | | |
| | ⊨ <mark>#uB</mark> RootHub20 | | | | | | | | | |
| | | | | Port[1] | Hub | 3 | | | | |
| | | | | Port[1] | | | | | | |

คลิกที่ Firmware ตามรูปด้านบนเพื่อเลือก Image สำหรับ Tablet SD08 จะใช้ Image SD08-2013.11.25-update\update (Image file จะใช้เวลาโหลดประมาณ 1 นาที)

ขั้นตอนการติดตั้ง เครื่อง PC – การใช้งานโปรแกรม FactoryTool

| | FactoryTool v1.31 | | | | | | |
|---------|---|-----|---------------------------------------|-----------|-------------|----|-----------------|
| < Fi | irmware | Run |) Upgrade | ○ Restore | Demo | | anguage 🔶 Exit |
| Firmwar | Firmware D:\SD08-2013.11.25-update\update.img | | | | | | |
| | | | | | | | Loader Ver:1.22 |
| 🗌 Demo | Demo | | | | | | Chip:RK30 |
| ID | Fail | ^ | Device List | | Device Type | ID | Upgrade Prompt |
| | | | 🖃 💭 My Computer | | | | |
| | | | E. HUB Root | Hub20 | | | |
| | | | | ort[1] | Hub | 3 | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Port[1] | | | |
| | | | Port[2] | | | | |
| | | | | Port[3] | Loader | 11 | |

คลิกที่ Firmware ตามรูปด้านบนเพื่อเลือก Image สำหรับ Tablet SD08 จะใช้ Image SD08-2013.11.25-update\update (Image file จะใช้เวลาโหลดประมาณ 1 นาที)



ขอขอบคุณ!

